

## 〈充電式LED距離センサーヘッドライト〉

# 操作不要で最適な明るさ

DT-HL-07

**充電式**

全灯モード時  
**500**  
ルーメン

**3+1**  
モード点灯

**IPX6**

照射距離

約**100**メートル (最大時)



### 3+1 モード点灯切替

ハイモード ローモード サブモード + 全灯モード



長押し

ハイモード ローモード サブモード 全灯モード

スイッチを押すと点灯モードがハイモード→ローモード→サブモード→消灯の順に切り替わります。長押しすると全灯モードになります。


#### 充電方法

付属のType-C USBケーブルを使って、充電をしてください。  
(充電時間: 約2時間)  
詳細は同梱しております「充電について」の説明書をお読みください。



### 距離を感知！距離センサー搭載

対象物との距離に応じて点灯LEDが自動で切り替わる



【センサーについて】  
●センサー部に汚れや水滴が付くと誤作動する場合があります。  
●太陽光や照明等によりセンサーが切り替わらない場合があります。  
●赤外線センサー部に当たると誤作動することがあります。  
●センサー切替位置は約0.7～1.2mです。


自動

見やすい暖色

しっかり照らす白色



#### 対象物との距離に応じて点灯LEDを自動で切替!



近くは  
見やすい暖色

遠くは  
しっかり照らす白色

#### 【仕様】

- 明るさ:(全灯モード)約500ルーメン (ハイモード)約480ルーメン (ローモード)約100ルーメン (サブモード)約50ルーメン
- 点灯時間:(全灯モード)約2時間30分 (ハイモード)約2時間40分 (ローモード)約6時間50分 (サブモード)約14時間30分
- 照射距離:約100m(最大時)※
- 本体材質:ABS樹脂
- 電源:リチウムイオンポリマー充電電池 3.7V 1500mAh(内蔵)
- 充電時間:約2時間●付属品:Type-C USBケーブル(30cm)

※月の光(約0.2lx)以上の明るさで照らすことのできる距離を言います。実際には使用場所の温度・湿度、その他の条件により多少前後します。※シリコンゴムバンドDT-HL-SG25(別売)はご使用いただけません。

JANコード	商品コード	商品名	品番	本体サイズ(H×W×D)	本体重量	入数
4954458245420	181921	DBLTACT 充電式LED距離センサーヘッドライト	DT-HL-07	約44×65×34mm	約90g	12/60